

CERTIFICADO DE GARANTIA

A **DECIBEL**® garante este equipamento por 12 (doze) meses a contar da emissão da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de fabricação, desde que sejam constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta garantia: carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela **DECIBEL**®.

Modelo: _____.

Nº de Série: _____.

Nº do Pedido de Compra: _____.

Nº da Nota Fiscal: _____.

Visite o nosso site: www.decibel.com.br E-mail: decibel@decibel.com.br
Rua 18 de Fevereiro, 366-Chácara Mafalda- São Paulo- SP- CEP: 03373-075.
Fone: (0xx11) 2916-6722 (tronco chave)



Indústria e Comércio LTDA.

BADISCO ELETRÔNICO

BATEC D79 M2

MANUAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

www.decibel.com.br

D79M2 - Badisco

1. DESCRIÇÃO:

- Recebe chamadas através de campainha eletrônica;
- Sinalização por PULSO ou TOM;
- Redisca o último número discado (até 32 dígitos) em pulso e tom;
- Indicador de polaridade automático;
- Circuito eletrônico de proteção acústica e elétrica;
- Atende à Prática Telebrás nº 245-150-706 (padrão) - Especificação de Tecladores Decádicos e MF;
- Especificação de Tecladores Decádicos e MF.

2. CARACTERÍSTICAS:

- Chave tipo Push-Button, localizada na parte interna do monofone, com duas posições:
 - Ligado - chave pressionada;
 - Ring - chave solta;
- Possui teclado com 20 teclas, sendo que as teclas ON, OFF, MODE e PAUSE não têm função;
- Garras jacaré nas extremidades do cabo;
- Todas as identificações são indeléveis;
- Resiste a impactos em queda livre de 1,5 m de altura;
- Suporta umidade relativa do ar de até 99%;
- Teclado com 20 teclas;
- Gancho para cinto;
- Cabo de 1,20 m de comprimento;
- Peso : 300 gramas;
- Carcaça em ABS na cor preta;
- Opera na faixa de temperatura de 0° à 55°C ± 5%.

3. MODO DE OPERAÇÃO:

3.1 Com a chave na posição Ligado - chave pressionada :

- Identificação de polaridade da linha:
O LED vermelho, localizado no painel do teclado, acenderá quando a ponta vermelha do cabo estiver conectada no lado positivo da linha.
- Discagem MF (multifrequencial):
O modo de discagem MF estará habilitado.
- Discagem DC (pulso)
Pressione a tecla DC para mudar o modo MF p/ DC.
- Rediscagem do último número discado:
Para rediscar em DC: conecte o aparelho à linha, ligue-o e pressione **RED** ou **#**.
Para rediscar em MF: conecte o aparelho à linha, ligue-o e pressione **MF** e **RED**.

3.2 A tecla **FLASH** introduz uma interrupção de 100ms na corrente de linha.

3.3 A tecla (asterisco) introduz pausa de 3,6s na sinalização, e funciona somente no modo DC.

3.4 Com a chave na posição Ring - chave solta :
- O Batec está DESLIGADO e apto a RECEBER CHAMADAS através de sua campainha eletrônica.

Este aparelho atende as tendências exigidas nos serviços de Telecomunicações.