

#### CERTIFICADO DE GARANTIA

A **DECIBEL**® garante este equipamento por 12 (doze) meses a contar da emissão da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de fabricação, desde que sejam constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta garantia: carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela **DECIBEL**®.

Modelo: \_\_\_\_\_.

Nº de Série: \_\_\_\_\_.

Nº do Pedido de Compra: \_\_\_\_\_.

Nº da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_.

Visite o nosso site: [www.decibel.com.br](http://www.decibel.com.br) E-mail: [decibel@decibel.com.br](mailto:decibel@decibel.com.br)  
Rua 18 de Fevereiro, 366-Chácara Mafalda- São Paulo- SP- CEP: 03373-075.  
Fone: (0xx11) 2916-6722 (tronco chave)

# **BADISCO ELETRÔNICO**

## **BATEC**

### **D79 M2**

## **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

## **BADISCO D79 M2**

### **Manual de Instruções**

Este aparelho atende as tendências exigidas nos serviços de Telecomunicações.

**Para um melhor aproveitamento do seu Badisco Eletrônico são fundamentais a leitura e entendimento deste manual de operação.**

Qualquer esclarecimento ou sugestão, favor contatar-nos pelo telefone (011) 2916-6722.

### **DESCRIÇÃO**

- Recebe chamadas através de campanha eletrônica;
- Sinalização por PULSO ou TOM;
- Redisca o último número discado (até 32 dígitos) em pulso e tom;
- Indicador de polaridade automático;
- Circuito eletrônico de proteção acústica e elétrica;
- Atende à Prática Telebrás nº 245-150-706 (padrão) - Especificação de Tecladores Decádicos e MF;
- Especificação de Tecladores Decádicos e MF.

### **CARACTERÍSTICAS**

- Chave tipo Push-Button, localizada na parte interna do monofone, com duas posições:
  - 1) Ligado - chave pressionada;
  - 2) Ring - chave solta;
- Possui teclado com 20 teclas, sendo que as teclas ON, OFF, MODE e PAUSE não têm função;
- Garras jacaré nas extremidades do cabo;
- Todas as identificações são indeléveis;
- Resiste a impactos em queda livre de 1,5 m de altura;
- Suporta umidade relativa do ar de até 99%;
- Teclado com 20 teclas;
- Gancho para cinto;
- Cabo de 1,20 m de comprimento;
- Peso : 300 gramas;
- Carcaça em ABS na cor preta;
- Opera na faixa de temperatura de 0° à 55°C  $\pm$  5%.

## **MODO DE OPERAÇÃO**

- 1) Com a chave na posição Ligado - chave pressionada :
  - Identificação de polaridade da linha:  
O LED vermelho, localizado no painel do teclado, acenderá quando a ponta vermelha do cabo estiver conectada no lado positivo da linha.
  - Discagem MF (multifrequencial):  
O modo de discagem MF estará habilitado.
  - Discagem DC (pulso)  
Pressione a tecla DC para mudar o modo MF p/ DC.
  - Rediscagem do último número discado:  
Para rediscar em DC: conecte o aparelho à linha, ligue-o e pressione **RED** ou **#**.  
Para rediscar em MF: conecte o aparelho à linha, ligue-o e pressione **MF** e **RED**.
- 2) A tecla **FLASH** introduz uma interrupção de 100ms na corrente de linha.
- 3) A tecla **\*** (asterisco) introduz pausa de 3,6s na sinalização, e funciona somente no modo DC.
- 4) Com a chave na posição Ring - chave solta :
  - O Batec está DESLIGADO e apto a RECEBER CHAMADAS através de sua campanha eletrônica.