

CERTIFICADO DE GARANTIA

A **DECIBEL**® garante este equipamento por 12 (doze) meses a contar da emissão da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de fabricação, desde que sejam constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta garantia: carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela **DECIBEL**®.

Modelo: _____.

Nº de Série: _____.

Nº do Pedido de Compra: _____.

Nº da Nota Fiscal: _____.

Visite o nosso site: www.decibel.com.br E-mail: decibel@decibel.com.br
Rua 18 de Fevereiro, 366-Chácara Mafalda- São Paulo- SP- CEP: 03373-075.
Fone: (0xx11) 2916-6722 (tronco chave)



Indústria e Comércio LTDA.

BADISCO ELETRÔNICO

BATEC D72 ST

MANUAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

www.decibel.com.br

D72 ST - Badisco Eletrônico Batec

1. DESCRIÇÃO:

Este aparelho foi desenvolvido de forma a atender as especificações exigidas nos serviços de Telecomunicações.

Para um melhor aproveitamento do seu Badisco Eletrônico são fundamentais

a leitura e entendimento deste manual de operação.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Monitora linhas em alta impedância para voz e dados;
- Recebe chamadas através de campainha eletrônica;
- Sinalização por PULSO ou TOM;
- Redisca o último número discado (até 32 dígitos) em pulso e tom;
- Possui indicador de polaridade automático;
- Possui circuito eletrônico de proteção acústica e elétrica;
- Atende à Prática Telebrás n.º 245-150-706 (padrão) - Especificação de tecladores Decádico e MF.

3. CARACTERÍSTICA FÍSICAS:

- Possui chave tipo Push-Boton, localizada na parte interna do monofone, com duas posições: **Ligado (chave pressionada) e Ring/Hiz (chave solta).**

- Possui teclado com 20 teclas, sendo que as teclas ON e OFF não têm função.

A função liga-desliga ocorre através da chave Push-Button;

- Possui gancho para cinto;
- Possui cabo de 1,5 m de comprimento isolado com capa de nylon;
- Possui garra jacaré nas extremidades do cabo;
- Todas as identificações são indeléveis;
- Peso: 400 gramas;
- Carcaça em ABS na cor azul;
- Resiste à impactos em queda livre de 3 m de altura;
- Opera na faixa de temperatura de 0° a +55° C $\pm$ 5%;
- Suporta umidade relativa do ar de até 95% $\pm$ 5%.

4. MODO DE OPERAÇÃO DO BATEC D 72 ST:

4.1. Com a chave na posição Ligado - chave pressionada :

- Identificação de polaridade da linha:

O LED vermelho (localizado no painel do teclado) acenderá quando a ponta vermelha do cabo estiver conectada ao lado positivo da linha. O LED verde acenderá quando a ponta preta do cabo estiver conectada ao lado positivo da linha.

- Discagem MF:

Ao ligar o Badisco, o modo de discagem MF estará habilitado.

- Discagem DC (pulso):

Pressione a tecla DC para mudar o modo MF para DC.

Obs: a tecla MODE permite alterar a sinalização somente de DC p/ MF introduzindo um pequeno retardo na liberação dos dígitos.

- Rediscagem do último número discado:

Para rediscar em MF: conecte o aparelho à linha, ligue-o e pressione RED.

Para rediscar em DC: conecte o aparelho à linha, ligue-o, pressione DC e RED ou DC e #.

Tecla PAUSE, utilizada em PABX, introduz uma pausa de 3,6s.

Tecla FLASH introduz uma interrupção de 100ms na corrente de linha.

Tecla asterisco introduz pausa de 3,6s na sinalização, e funciona somente no modo DC.

4.2. Com a chave na posição Ring/Hiz - chave solta:

- O Batec está desligado, apto a receber chamadas através de sua campainha eletrônica e monitorar linhas em alta impedância para voz e dados.