#### **CERTIFICADO DE GARANTIA**

A **DECIBEL**® garante este equipamento por 12 (doze) meses a contar da emissão da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de fabricação, desde que sejam constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta garantia: carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela **DECIBEL**®.

Modelo:	·
Nº de Série:	
Nº do Pedido de Compra:	·
Nº da Nota Fiscal:	

Visite o nosso site: <a href="www.decibel.com.br">www.decibel.com.br</a> E-mail: <a href="decibel@decibel.com.br">decibel@decibel.com.br</a> Rua 18 de Fevereiro, 366-Chácara Mafalda- São Paulo- SP- CEP: 03373-075. Fone: (0xx11) 2916-6722 (tronco chave)



# BADISCO ELETRÔNICO COM HEAD PHONE

**D** 109

MANUAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

www.decibel.com.br

### **D109 - BADISCO ELETRÔNICO COM HEAD PHONE**

Este aparelho foi desenvolvido de forma a atender as tendências exigidas nos serviços de Telecomunicações, permitindo que o operador trabalhe com as mãos livres. Para um melhor aproveitamento do seu Badisco são fundamentais a leitura e entendimento deste manual de operação.

#### 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- •Monitora linha em alta impedância para voz e dados;
- •Possui amplificador de recepção com controle de volume;
- Tecla MUTE para inibir a transmissão;
- •Flash de 600ms;
- •Sinalização (discagem) por PULSO ou TOM selecionável por chave no teclado;
- •Redisca o último número discado (até 32 dígitos) em pulso e tom;
- Possui circuito eletrônico de proteção acústica e elétrica e proteção contra carriers;
- •Atende à Prática Telebrás nº 245-150-706 (padrão) Especificação de Teclados Decádico e MF.

#### 2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- Teclado com 23 teclas, sendo que as teclas BC/BL, SPKR, OSC, CAMP, 100ms/600ms e POL não possuem função;
- •Head-Phone (fone de cabeça), que permite a liberação das mãos;
- •Alça para transporte, que permite ao operador transportar e operar o badisco preso ao seu pescoço;
- •Cabo de 1,30 m de comprimento, terminado em garra jacaré;
- Todas as identificações são indeléveis;
- •Peso: 200 gramas;
- Carcaça em ABS preto;
- •Resiste a impactos em queda livre.

## 3. OPERAÇÃO:

- Conecte o cabo de teste no conector Jack localizado na parte traseira do Badisco;
- •Conecte o cabo do Head-Phone no conector Jack localizado na parte dianteira do badisco;
- •Conecte o cabo de teste do badisco à linha telefônica através das garras Jacaré.

## 4. FUNÇÃO DAS TECLAS:

- •1 até 0: Envia sinal de discagem correspondente ao número a ser discado;
- •MF/DC: Seleciona o modo de discagem entre multifreqüêncial e decádico (Tom/Pulso). Para alternar entre os modos é necessário desligar, religar o badisco e pressionar a tecla MF/DC.
- •**RED:** Redisca o último número discado (até 32 dígitos) em pulso ou tom;
- •FLASH: Introduz uma interrupção na corrente da linha;
- **ON/OFF:** Chave solta badisco em modo monitoração, chave pressionada badisco ligado;
- MUTE: Inibe a transmissão, eliminando o efeito local, enquanto estiver pressionada;
- •BC/BL/SPKR/OSC/CAMP/POL/100 ms/600 ms: Não possuem função.

